

設置場所	名称/使用	型番 及び 品番	数量	単位	備考
調整室	照明操作卓	Panasonic製 Pleasure Σ 2	1	台	外部記憶 3.5型フロッピー記憶
	プリセットフェーダー	60本2段(120本×1段可)			
	クロスフェーダー	P1-P2 クロス 1組(自動再生機能付き)			
	サブマスター	10本 × 50ページ			
	エフェクト	100ステップ×100パターン(最大1000ステップ)			
	記憶シーン数	1000シーン			
	制御回路数	最大1024回路(DMX 512 2系統)			
	パッチング	電子クロスバー 4場面(1:1パッチ対応)			
	調光制御信号	DMX 512 (USITT1990)			
	DMX OUTPUT コネクタ : 5ヶ所 持込卓可 (DMX INPUT) : 2ヶ所	キャットウォークコンセント4ヶ所、舞台上手袖1ヶ所 舞台下手袖音響ラック最下部 野外ステージJPAブースコネクタ盤横			
第1サスペンションライト L=16.2m 最大荷重 400kg	調光回路	C型20A 24口	12	回路	MAX 20A
	1000w フレネルレンズスポット	SH810/B (NQ30463BK)	18	台	
	1000w 平凸レンズスポット	FM810/B (NQ30461BK)	3	台	
第2サスペンションライト L=16.2m 最大荷重 400kg	調光回路	C型20A 24口	12	回路	MAX 20A
	1000w フレネルレンズスポット	SH810/B (NQ30463BK)	18	台	
	1000w 平凸レンズスポット	FM810/B (NQ30461BK)	1	台	
第3サスペンションライト/UHで使用 L=16.2m、器材L=1.8m×7 最大荷重 400kg	調光回路	C型20A 24口	12	回路	MAX 20A、9回路使用
	200w-12 アッパーホリゾンライト	NQ36 Z4D A1884B(電源下出し)	4	台	3色(#72、#63、#22)、色サイズ:145mm×145mm
	200w-12 アッパーホリゾンライト	NQ36 Z4D A1887B(電源上出し)	3	台	3色(#72、#63、#22)、色サイズ:145mm×145mm
ローアホリゾンライト(LH) L=1.8m×7	調光回路	C型20A 12口	12	回路	MAX 20A、9回路使用
	200w-12 ローアホリゾンライト	NQ36 Z4D A1892B(電源下出し)	3	台	3色(#78、#59、#22)、色サイズ:145mm×145mm
	200w-12 ローアホリゾンライト	NQ36 Z4D A1895B(電源上出し)	4	台	3色(#78、#59、#22)、色サイズ:145mm×145mm
フロアコンセント(FC)	調光回路:舞台下手	C型20A 6口	6	回路	MAX 20A
	:舞台上手	C型20A 6口	6	回路	MAX 20A
	:舞台奥	C型20A 12口	12	回路	MAX 20A、LH使用時9回路使用
客席ウォールコンセント(客WC)	調光回路	C型20A 8口	4	回路	MAX 20A、客席下手、客席上手2回路ずつ、前奥共通
フロントサイドライト(FS):片側 下手、上手共通仕様	調光回路	C型20A 12口	6	回路	MAX 20A、客席バトン1、2と切替
	1000w 平凸レンズスポット	FM810/B (NQ30461BK)	6	台	3台2色
	750w カッタースポットライト	ETC SourceFour 36°	4	台	4台客席当て
客席サイドギャラリー(客GL):片側 下手、上手共通仕様	調光回路	C型20A 12口	6	回路	MAX 20A
	1000w 平凸レンズスポット	FM810/B (NQ30461BK)	3	台	3台1色
	750w カッタースポットライト	ETC SourceFour 26°	3	台	3台1色
プロサスコンセント(PS)	調光回路	C型20A 8口	4	回路	MAX 20A
	1000w 平凸レンズスポット	FM810/B (NQ30461BK)	2	台	下上1台ずつ
キャットウォークコンセント(CWC) :下手、上手	調光回路	C型20A 8口	4	回路	MAX 20A、下上2回路ずつ
	750w カッタースポットライト	ETC SourceFour 26°	6	台	下手、上手3台ずつ
	直回路	C型30A 2口	2	回路	MAX 30A、回路BOXIに設置、下上1口ずつ
	DMX出カコネクタ	5PIN メス 2口	2	系統	回路BOXIに設置、下手、上手1口ずつ
キャットウォークコンセント(CWC) :前、奥	調光回路	C型20A 8口	8	回路	MAX 20A、前奥4回路ずつ
	1000w フレネルレンズスポット	SH810/B (NQ30463BK)	2	台	前側
	1000w 平凸レンズスポット	FM810/B (NQ30461BK)	4	台	奥側
	直回路	C型30A 2口	2	回路	MAX 30A、回路BOXIに設置、前奥1口ずつ
	DMX出カコネクタ	5PIN メス 2口	2	系統	回路BOXIに設置、前側、奥側1口ずつ
客席バトン1(CB1):八角形 最大荷重 240kg	調光回路	C型20A 6口	6	回路	MAX 20A
	750w カッタースポットライト	ETC SourceFour 36°	2	台	
客席バトン2(CB2):八角形 最大荷重 240kg	調光回路	C型20A 6口	6	回路	MAX 20A
	750w カッタースポットライト	ETC SourceFour 36°	2	台	
客席バトン3(CB3):八角形 最大荷重 240kg	調光回路	C型20A 6口	6	回路	MAX 20A
	750w カッタースポットライト	ETC SourceFour 26°	4	台	
客席バトン4(CB4):八角形 最大荷重 240kg	調光回路	C型20A 6口	6	回路	MAX 20A
	1000w 平凸レンズスポット	FM810/B (NQ30461BK)	3	台	
	750w カッタースポットライト	ETC SourceFour 19°	1	台	
客席バトン5(CB5):八角形 最大荷重 240kg	調光回路	C型20A 6口	6	回路	MAX 20A
	1000w 平凸レンズスポット	FM810/B (NQ30461BK)	3	台	
	750w カッタースポットライト	ETC SourceFour 19°	1	台	
センターピンスポット	1000w クセノンピンスポット	XPS-1004SR/e	2	台	ピンルーム30A直2回路より
可動型調光器(MAX30A)ハンガー付	移動型調光器(オスC型30A)	NQ72610	5	台	1.5kw3回路 C型20A3ヶ口(C型30A直電源より)
屋外ウォールコンセント1(屋外WC1)	調光回路	C型20A 8口	8	回路	MAX 20A、ピンルームに設置 キャットウォークコンセント前(4回路)、 キャットウォークコンセント下手、上手(4回路)と切替
	屋外ウォールコンセント2(屋外WC2)	調光回路	C型20A 6口	6	回路